

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto



Caricabatteria con radio

GML 50

Una nuova concezione di radio da cantiere o officina: protezione a 360°.
Diffusione suono a 360°.

I dati principali

Gamma di frequenze radio AM	531 – 1.602 kHz
Gamma di frequenze radio FM	87,5 – 108 MHz
Tensione/i di ingresso rete	230 V

**Codice di ordinazione:** 0 601 429 600[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici

Gamma di frequenze radio AM	531 – 1.602 kHz
Gamma di frequenze radio FM	87,5 – 108 MHz
Tensione/i di uscita batteria	14,4 – 18 V
Posizioni in memoria	30
Tensione/i di ingresso rete	230 V
Tensione/i di uscita rete	230 V
Corrente di carica	0,8 A
Potenza nominale dell'amplificatore (con alimentazione a filo)	50 W

**Elettrotensili per artigianato e industria****Vantaggi:**

- Estremamente robusta, grazie alla protezione integrale: completamente funzionante anche dopo una caduta da 3 m, grazie al telaio d'alluminio ammortizzato. Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua
- Imbattibile diffusione del suono a 360°, per riproduzione radio ed MP3, grazie alla potenza di 50 Watt, al subwoofer integrato e a 4 casse
- Caricabatteria integrato, per tutte le batterie al litio Bosch da 14,4 e 18 Volt
- Riproduzione musicale comandabile tramite telecomando
- Possibilità di diversi collegamenti: USB, SD, 2 porte AUX-In, Aux Out, per la riproduzione musicale e presa di corrente da 12 V DC
- Due prese standard integrate da 230 Volt, per il collegamento di altri utensili a filo

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 601 429 600
2 batterie AA	✓
Batteria e caricabatteria non presenti nella dotazione	✓
Cartone	✓
Cavo Aux-In	✓
Telecomando 2 610 012 186	✓