

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto



Rilevatore

Wallscanner D-TECT 120

L'intuitivo scanner per tutti i materiali

I dati principali

Profondità di rilevamento acciaio, max.	120 mm
Profondità di rilevamento rame, max.	120 mm
Profondità di rilevamento max	120 mm


**Codice di ordinazione:** 0 601 081 300[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici

Materiali rilevabili	Tubi di plastica riempiti con acqua, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione	Funzione supplementare	Duplici alimentazione (10,8 V / 4 batterie da 1,5 V LR6 AA); Center Finder con indicatore di direzione degli oggetti
Profondità di rilevamento max	120 mm		
Profondità di rilevamento acciaio, max.	120 mm		
Profondità di rilevamento rame, max.	120 mm		
Profondità di rilevamento cavi in tensione, max.	60 mm		
Profondità di rilevamento max. sottostrutture in legno	38 mm		
Precisione	± 10 mm		
Sistema automatico di arresto, ca.	5 minuti		
Alimentazione	10,8 V-LI / 4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)		
Peso, ca.	0,5 kg		
Lunghezza	206 mm		
Larghezza	92 mm		
Altezza	85 mm		

**Elettrotensili per artigianato e industria****Vantaggi:**

- Dual power source: possibilità di funzionamento sia con batteria da 10,8 V-LI sia con batterie alcaline standard
- La misurazione spot in luogo della misurazione di processo consente di eseguire localizzazioni anche dietro le superfici più ristrette
- Center finder: guida ottica per una precisa rilevazione del centro dell'oggetto
- Semplice interfaccia utente con tre intuitivi pulsanti di selezione per diversi scenari di misurazione
- Rilevazione di oggetti all'interno di materiali fino ad una profondità di 12 cm
- Segnale di avvertimento acustico e ottico in caso di localizzazione di oggetti all'interno della parete

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 601 081 301	0 601 081 300
1 batteria da 1,5 Ah al litio 2 607 336 761	✓	-
4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)	-	✓
Adattatore batteria alcalina AA1 1 608 M00 C1B	-	✓
Caricabatteria rapido AL 1130 CV 2 607 225 133	✓	-
Cartone (L-BOXX-ready)	-	✓
Scheda Quickstart	✓	✓
Valigetta L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	-